



# BOUCHONS D'OREILLE RÉUTILISABLES

THOMAS 2017-01

**Bouchons d'oreille THORMASAFE, inutiles de les rouler, réutilisables à trois collerettes, ils sont une solution confortable et durable pour la réduction du bruit, mais aussi la réduction des coûts et des déchets.**

Nos bouchons d'oreille réutilisables à trois collerettes peuvent s'adapter à diverses tailles de canaux auditifs pour permettre un ajustement confortable. Ils sont dotés d'une tige de prise en main aisée pour les insérer et les retirer et ils peuvent être nettoyés facilement avec du savon et de l'eau, ce qui en fait un produit permettant de réduire les coûts et les déchets.

## MODÈLES



**TS28R**  
Bouchon d'oreille réutilisable à triple collerettes en silicone



**TS28RC**  
Bouchon d'oreille réutilisable à triple collerettes en silicone avec cordelette

## APPLICATION

Il est indispensable de porter des bouchons d'oreille dans tout environnement bruyant, y compris mais non limité aux situations suivantes :

- Perçage, ponçage, sciage et meulage
- Assemblage et mécanique
- Exploitation de fours
- Utilisation de machinerie lourde et d'outils électriques
- Avions

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Conteneur de stockage

## CERTIFICAT

- CE EN352-2:2002
- EAC
- SGS ISO 9001:2000



## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- SNR 28 dB
- Lavable et réutilisable
- Modèle à cordelette disponible (modèle TS28RC)
- Type à triple collerette pré-moulé facile à insérer en appuyant
- Taille unique s'adaptant confortablement à la plupart des canaux auditifs
- Inutile de le rouler, offre un ajustement confortable et protecteur
- De couleur orange vif pour permettre une bonne visibilité

## INDUSTRIE



**fabrication générale**



**construction**



**exploitation minière**



**transports**



**pétrole et gaz**



**impression**



**travail du bois**

FRÉQUENCE (VALEUR)	HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation du bruit	dB	--	29,6	28,3	30,1	28,8	34,6	38,9	44,0
Écart-type	dB	--	5,6	6,0	7,8	6,0	3,9	5,6	5,6
Valeur de protection supposée	dB	--	24,0	22,3	22,3	22,8	30,7	33,3	38,4

## SOIN ET ENTRETIEN

**Insertion** - insérez toujours les bouchons d'oreilles avec les mains propres

**Bon ajustement** - Le bouchon est le mieux ajusté lorsque les deux premières collerettes sont insérées dans le canal et la troisième (dernière) est complètement bloquée à l'entrée du canal. Le bouchon d'oreille est ajusté correctement si les extrémités des bouchons d'oreille sont visibles pour quelqu'un qui vous regarde de face.

**Contrôle de bruit** - bouchons d'oreille insérés, debout dans un environnement bruyant,

placer les mains sur les oreilles, puis relâcher. Les bouchons d'oreille THORMASAFE devraient bloquer suffisamment de bruit pour que vous ne constatiez pas une différence de bruit considérable.

**Retrait** - Pour retirer les bouchons d'oreille, tourner doucement le bouchon d'oreille tout en tirant vers l'extérieur.

**État** - Jeter les bouchons d'oreille s'ils sont sales, endommagés ou extrêmement durs.

**Hygiène** - Pour la promotion d'une bonne hygiène, un seul travailleur par bouchon d'oreille.

## ENTRAÎNEMENT À UNE UTILISATION CORRECTE



Prenez la tige avec des mains propres.



Tout en tenant la tige, passez une main par-dessus votre tête et tirez doucement la partie supérieure de votre oreille vers le haut et vers l'arrière.



Insérez le bouchon d'oreille de manière à ce que les ailettes se trouvent bien à l'intérieur de votre conduit auditif.



Si l'un des bouchons, ou les deux, ne semble pas être posé correctement, retirez-le puis insérez-le de nouveau.



S'il est posé correctement, la pointe de la tige peut être visible par une personne qui vous regarde de face.

RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE	CODE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION DU PRODUIT	SUPPRESSION DE BRUIT	COULEUR	CONDITIONNEMENT INDIVIDUEL	UNITÉS PAR BOÎTE
2410010	TS28R	Bouchon d'oreille réutilisable à triple collerette en silicone	Bouchon d'oreille réutilisable à triple collerette en silicone	Snr28db (CE)	Orange	Sac en polyéthylène	200
2410011	TS28RC	Bouchon d'oreille réutilisable à triple collerette en silicone avec cordelette	Bouchon d'oreille réutilisable à trois collerettes en silicone avec cordelette	Snr28db (CE)	Orange	Sac en polyéthylène	100
2410015	TS28RSC	Boîte de rangement	Boîte de rangement pour protection auditive réutilisable			Sac en polyéthylène	100